## Instalação Imagem Fábrica

Estimado Cliente,

Leia integral e atentamente as seguintes instruções, antes de iniciar qualquer procedimento no seu equipamento. Para este processo irá necessitar de uma *pendrive* com 8Gb mínimo.

1- Faça o download da ferramenta *Rufus*, no seguinte endereço: <u>https://rufus.ie/</u>

2-Uma vez realizado o *download* do aplicativo, execute o mesmo como administrador. Deverá surgir a seguinte janela:

🖋 Rufus 3.9.1624	– 🗆 X					
Propriedades do dispos	itivo					
Dispesitive/Disce						
Dispositivo/ Disco	<ul><li></li></ul>					
Tipo de arranque						
Disco ou imagem ISO (Por favor, selecion	e) V 🔗 SELECIONAR					
Esquema de partição Sistema do destino						
	v					
<ul> <li>Ocultar propriedades avancadas da uni</li> </ul>	dade					
Mostrar drives USB	ladac					
Opções de compatibilidade para BIOS a	intigas					
Usar MBR do Rufus, ID de BIOS (0x80 (Padrão)						
Opções de formatação						
Nome						
Sistema de ficheiros	Tamanho do cluster					
<ul> <li>Ocultar onc</li></ul>	ĩo					
Formatação rápida						
Criar nomes extendidos e ícones						
Procurar erros no disco USB	1 verificado					
<b>F</b> -1-1-	- Telineado					
Estado —						
PRONTO						
S) (i) 😤 🗐	INICIAR FECHAR					
0 dispositivos encontrados						

3- Através do botão "Selecionar" deverá escolher o ficheiro *.iso* correspondente ao seu equipamento e que previamente lhe foi indicado pelo suporte INSYS.

4- De forma a iniciar o processo, clicar o botão "Iniciar". Desta forma o processo irá começar. Assim que o mesmo terminar, o programa *Rufus* dar-lhe-á essa informação.

5-Uma vez concluído o processo, com o seu equipamento INSYS PT1-140C desligado, por favor introduza a *pendrive* utilizada anteriormente, na porta USB adjacente à entrada do

carregador. Prima o botão *power*, para ligar o seu equipamento. Assim que o logótipo INSYS surgir no ecrã, pressione repetidamente a tecla F7, a fim de aceder ao Boot Menu do seu equipamento.

	Instrução de Trabalho	Rev.: 1.0
Inforlandia	Guia Instalação Imagem Fábrica	Cód.: 021723
	INSYS PT1-140C (Escola Digital FASE 1)	Pág.: 2 de 5

6- Com a ajuda das teclas direccionais (setas), selecione a opção com a seguinte nomenclatura: "UEFI:" seguido do nome da sua *pendrive.* De forma a instalar o Sistema Operativo no seu equipamento, por favor escolha essa opção (Pressione a tecla ENTER para confirmar).

Para proceder à instalação de raiz, conheça agora todos os passos necessários.

Pressione seguinte, de forma a manter as definições recomendadas:

1	Configuração do Windows	
	,Windows	
	Idioma a instalar: (Portugué: (Portugal)	
	Formato de hora e monetário: Portugués (Portugal) 🔹 Teclado ou <u>m</u> étodo de introdução: Portugués 🗸	
	Indique o idioma e outras preferências e clique em "Seguinte" para continuar.	
	© 2015 Microsoft Corporation, Todos os divitos reservados.	eguinte
	*	

	Instrução de Trabalho	Rev.: 1.0
<b>în</b> forlandia	Guia Instalação Imagem Fábrica	Cód.: 021723
	INSYS PT1-140C (Escola Digital FASE 1)	Pág.: 3 de 5

Selecione a opção "Instalar agora" :



De forma a prosseguir, deverá aceitar os Termos de Licenciamento:



	Instrução de Trabalho	Rev.: 1.0
<b>in</b> forlandia	Guia Instalação Imagem Fábrica	Cód.: 021723
	INSYS PT1-140C (Escola Digital FASE 1)	Pág.: 4 de 5

Escolha agora a opção "Personalizar: Instalar o Windows apenas (avançado)", isto porque pretendemos realizar uma instalação de raiz:



No seguinte menu, deverá eliminar TODAS as partições, da unidade 0. Se o seu equipamento possuir um disco de armazenamento de dados, não será necessário formatar o mesmo! Fica ao critério do cliente esta decisão.

	Nome		Tamanho total	Espaço livre	Tipo
SP	Unidade 0 Par	tição 1: Sistema Reservado	500.0 MB	483.0 MB	Sistema
4	Unidade 0 Par	tição 2	31.5 GB	31.5 GB	Primária
e Car	rreg. contr.	Expandir	Formator	эн <u>Т</u> ало	

<b>în</b> forlandia	Instrução de Trabalho	Rev.: 1.0
	Guia Instalação Imagem Fábrica	Cód.: 021723
	INSYS PT1-140C (Escola Digital FASE 1)	Pág.: 5 de 5

Após este último passo, dará então início à instalação propriamente dita:



No término desta instalação, o seu equipamento irá reiniciar de forma automática. Poderá então começar a utilizar o seu equipamento com uma nova imagem de fábrica.

Notas:

- Caso o sintoma persista, deverá entrar em contacto com os serviços técnicos da Inforlandia.
- O procedimento acima descrito, irá apagar de forma total e irreversível, todos e quaisquer dados presentes no seu equipamento. Deverá efectuar uma salvaguarda de todos os ficheiros que achar necessário, antes de iniciar qualquer passo descrito neste guia.
- O sistema operativo mencionado neste guia é única e exclusivamente para omodelo acima referido (PT1-140C).